

MULTICODE 1 ΟΔΗΓΙΕΣ



Αντιγραφή χειριστηρίου σταθερού κωδικού (280-868MHz)

1. Με πατημένο το μπουτόν “1” (Το πάνω αριστερά μπουτόν) πατάμε το μπουτόν “2” τέσσερις φορές. Το ενδεικτικό led του Multicode αρχίζει και αναβοσβήνει κάθε 2”
2. Πλησιάζουμε το πρωτότυπο χειριστήριο στο Multicode σε απόσταση 2-3εκ ή και μικρότερη και πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε μέχρι το ενδεικτικό led του Multicode να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Όταν συμβεί αυτό πατάμε στο Multicode το πλήκτρο όπου θέλουμε να γίνει η αντιγραφή. Το led ανάβει σταθερά και η αντιγραφή έχει συμβεί όταν σβήσει.

Αντιγραφή χειριστηρίου BFT

1. Με πατημένο το μπουτόν “1” (Το πάνω αριστερά μπουτόν) πατάμε το μπουτόν “2” τέσσερις φορές. Το ενδεικτικό led του Multicode αρχίζει και αναβοσβήνει κάθε 2”
2. Πλησιάζουμε το πρωτότυπο χειριστήριο στο Multicode σε απόσταση 2-3εκ ή και μικρότερη και πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε μέχρι το ενδεικτικό led του Multicode να ανάψει αρχικά σταθερά και μετά να αναβοσβήνει μία διπλή φορά κάθε 2”.

3. Ακολουθεί η μεταφορά του “SEED” κωδικού από το πρωτότυπο στο Multicode. Αυτό στα παλιά μοντέλα BFT γίνεται με το πάτημα είτε του κρυφού κουμπιού στο πίσω μέρος του χειριστηρίου (στα παλιά μοντέλα) ή με το πάτημα του A και B (στα νεότερα μοντέλα).
4. Μόλις πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων για το SEED κωδικό το led του Multicode αρχίζει και αναβοσβήνει γρήγορα.
5. Όταν συμβεί αυτό πατάμε στο Multicode το πλήκτρο όπου θέλουμε να γίνει η αντιγραφή. Το led ανάβει σταθερά και η αντιγραφή έχει συμβεί όταν σβήσει.
6. Τελευταίο βήμα είναι η καταχώρηση του Multicode στον δέκτη BFT.

Αντιγραφή χειριστηρίου FAAC / GENIUS

1. Με πατημένο το μπουτόν “1” (Το πάνω αριστερά μπουτόν) πατάμε το μπουτόν “2” τέσσερις φορές. Το ενδεικτικό led του Multicode αρχίζει και αναβοσβήνει κάθε 2”
2. Πλησιάζουμε το πρωτότυπο χειριστήριο στο Multicode σε απόσταση 2-3εκ ή και μικρότερη και πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε μέχρι το ενδεικτικό led του Multicode να ανάψει αρχικά σταθερά και μετά να αναβοσβήνει μία διπλή φορά κάθε 2”.
3. Ακολουθεί η μεταφορά του “SEED” κωδικού από το πρωτότυπο στο Multicode. Αυτό γίνεται πατώντας τα πλήκτρα “2” και “3” από το πρωτότυπο.
4. Μόλις πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων για το SEED κωδικό το led του FAAC /GENIUS αρχίζει να αναβοσβήνει.
5. Όταν συμβεί αυτό πατάμε από το Multicode το πλήκτρο όπου θέλουμε να γίνει η αντιγραφή. Το led του Multicode αρχίζει και αναβοσβήνει γρήγορα καθώς η αντιγραφή έχει πραγματοποιηθεί.